

Edge 500 Firmware アップデート手順 [Windows]

アップデートを実施される前に、Edge の Activities フォルダーの中のデータ (fit という拡張子の付いたファイル) をすべて削除されることをお勧め致します。そうしないと、アップデートにかなり時間がかかります。

アップデート後、初期設定のやり直しを求められる場合があります。予めご承知おき下さい。

1. Garmin WebUpdater のインストール

Forerunner 110 の Firmware のアップデートには、Garmin WebUpdater というソフトウェアを使用します。

Garmin WebUpdater をインストールしていない場合は、以下の手順でインストールして下さい。

1	travel-db for Runners の「よくある質問」の「関連リンク」をクリックして、GARMIN 社の WebUpdater のページを開いて下さい。	Updates & Downloads WebUpdater for Windows
2	ページの一番下にある「I agree to the above terms and want to proceed to the download page.」(私は上記の内容に同意し、ダウンロードページに進むことを希望します) をクリックして下さい。	
3	ダウンロードページが開きますので、「Download」をクリックして、インストーラーをデスクトップなどに保存して下さい。	Download (5.17 MB)
4	手順 3 で保存したインストーラーをダブルクリックして下さい。	
5	<p>【Windows XP】 「このファイルを実行しますか?」というメッセージが表示される場合があります。その場合は、[実行] を押して下さい。表示されない場合は、6 にお進み下さい。</p> <p>【Windows Vista】 「あなたが開始したプログラムである場合は、続行してください。」と表示されますので、[続行] を押して下さい。</p> <p>【Windows 7】 「次のプログラムにコンピューターへの変更を許可しますか?」と表示されますので、[はい] を押して下さい。</p>	
6	そのまましばらくお待ち下さい。	

7	「WebUpdater 更新へようこそ。」と表示されます。 [次へ] を押して下さい。	
8	① チェックボックスをチェックして、 ② [次へ] を押して下さい。	
9	右の図のようにプログレスバーが表示されます。 このまましばらくお待ち下さい。	
10	「Garmin WebUpdater のセットアップが完了しました。」と表示されます。 [完了] を押して下さい。 ※ 「今すぐ WebUpdater を起動」をチェックしている場合は、Web Updater が起動します。	

2. アップデート

1	USB ケーブルの USB 端子をパソコンの USB ポートに接続して下さい。	<p>パソコンの USB ポートの例</p> <p>USB ポートの記号</p>
2	Edge の背面の防水カバーを開け、中の mini-USB ポートに USB ケーブルの USB 端子 (小) を挿入して下さい。	
そのまま 40 秒 ~ 1 分間お待ち下さい。Edge の画面に、「Charging...」(充電中) と表示され、充電が始まります。		

<p>3 右図のようなウィンドウが表示される場合があります。 もし、表示された場合は、「フォルダーを開いてファイルを表示」を選択して下さい。そして、[OK]ボタンがある場合は、続けて[OK]ボタンを押して下さい。</p>		<p>12 ① 「以上の条項に同意します」にチェックして、 ② [次へ]を押して下さい。</p>	
<p>4 Edge は USB メモリーのように振る舞います。 通常、右図のような「Garmin Edge 500」という名前のウィンドウが表示されます。表示されない場合は、コンピューター(またはマイコンピュータ)から開いて下さい。</p>		<p>13 「ダウンロードしています...」というポップアップ・ウィンドウが表示されます。 消えるまでお待ち下さい。</p>	
<p>5 ① Garmin フォルダを開いて下さい。 ② gmaptz.img を削除して下さい。</p>		<p>14 「更新しています」と表示されます。 しばらくお待ち下さい。</p>	
<p>6 WebUpdater のアイコンをダブルクリックして、WebUpdater を起動して下さい。</p>		<p>15 ① 「利用可能な更新をすべて選択」をチェックし、 ② [次へ]を押して下さい。</p>	
<p>7 「WebUpdater ウィザードへようこそ。」と表示されます。 [次へ]を押して下さい。</p>		<p>16 「ソフトウェア〇/〇を更新中」というポップアップ・ウィンドウが表示されます。 消えるまでお待ち下さい。</p>	
<p>8 ① 「デバイス」のところ、Edge 500 を選択し、 ② [次へ]を押して下さい。</p>		<p>17 右図のように[完了]ボタンが表示されましたら、[完了]ボタンを押して下さい。 ※ この段階では、まだ更新は完了していません！ ご注意ください。</p>	
<p>9 「以下のアップデートが見つかりました」と表示されましたら、お使いの Forerunner の Firmware は最新ではなく、アップデートする必要があります。 [次へ]を押して下さい。</p>		<p>18 もし、Edge のバッテリー容量が十分でないと考えられる場合は、1 時間ほど充電してから、以下の操作をして下さい。 タスクトレイにある右図のようなアイコンをクリックして下さい。</p>	<p>Windows Vista / 7 </p> <p>Windows XP </p>
<p>「最新バージョンのソフトウェアがインストールされています」と表示されましたら、 ① 「その他のアップデートの確認を続行します」を選択して、 ② [次へ]を押して 15 に進んで下さい。</p>		<p>19 右図のようなポップアップ・ウィンドウが表示されますので、「USB 大容量記憶装置の取り出し」(Windows 7)または「USB 大容量記憶装置 - ドライブ (O :) を安全に取り外します」(Windows XP/Vista)をクリックして下さい。 ※ ドライブレターはお使いの環境により異なります。</p>	
<p>10 「次へ」を押して下さい。</p>		<p>20 右図のように「安全に取り外すことができます」というポップアップ・ウィンドウが表示されるのを待って、Edge を USB ケーブルから取り外して下さい。</p>	
<p>11 「次へ」を押して下さい。</p>		<p>21 Edge の電源が切れますので、POWER ボタンを長押しして、電源を入れて下さい。</p>	

22	右図のように“Validating Software Update”と表示され、Firmware のアップデートが始まります。	
23	Edge の画面は右の図のように変化していきます。 しばらくそのままお待ち下さい。	
24	GARMIN と表示されましたら、終了です。次の画面に遷移するまでしばらくお待ち下さい。	
25	初期設定の画面が表示されましたら、初期設定からやり直して下さい。	
26	<p>アップデート後の Firmware のバージョンは、以下の手順で確認できます。</p> <p>① MENU ボタンを長押しして、メニューモードにして下さい。</p> <p>② Settings→About Edge を順に選択して下さい。</p> <p>③ Software Version の下の数字が、アップデート後の Firmware のバージョンです。</p>	