

# Edge 500 Firmware アップデート手順 [Windows]

アップデート後、初期設定のやり直しを求められる場合があります。予めご承知おき下さい。

## 1. Garmin WebUpdater のインストール

Forerunner 110 の Firmware のアップデートには、Garmin WebUpdater というソフトウェアを使用します。

Garmin WebUpdater をインストールしていない場合は、以下の手順でインストールして下さい。




1	travel-db for Runners の「よくある質問」の「関連リンク」をクリックして、GARMIN社のWebUpdaterのページを開いて下さい。	Updates & Downloads WebUpdater for Windows
2	ページの一番下にある「I agree to the above terms and want to proceed to the download page.」(私は上記の内容に同意し、ダウンロードページに進むことを希望します)をクリックして下さい。	
3	ダウンロードページが開きますので、「Download」をクリックして、インストーラーをデスクトップなどに保存して下さい。	Download (5.17 MB)
4	手順 3 で保存したインストーラーをダブルクリックして下さい。	
5	【Windows XP】 「このファイルを実行しますか?」というメッセージが表示される場合があります。その場合は、[実行]を押して下さい。表示されない場合は、6 にお進み下さい。  【Windows Vista】 「あなたが開始したプログラムである場合は、続行してください。」と表示されますので、[続行]を押して下さい。  【Windows 7】 「次のプログラムにコンピューターへの変更を許可しますか?」と表示されますので、[はい]を押して下さい。	
6	そのまましばらくお待ち下さい。	
7	「WebUpdater 更新へようこそ。」と表示されます。 [次へ]を押して下さい。	

8	① チェックボックスをチェックして、 ② [次へ]を押して下さい。	
9	右の図のようにプログレスバーが表示されます。 このまましばらくお待ち下さい。	
10	「Garmin WebUpdater のセットアップが完了しました。」と表示されます。 [完了]を押して下さい。 ※ 「今すぐ WebUpdater を起動」をチェックしている場合は、Web Updater が起動します。	

## 2. アップデート

1	USB ケーブルの USB 端子をパソコンの USB ポートに接続して下さい。	
2	Edge の背面の防水カバーを開け、中の mini-USB ポートに USB ケーブルの USB 端子(小)を挿入して下さい。	
	そのまま 40 秒~1 分間お待ち下さい。 Edge の画面に、「Charging...」(充電中)と表示され、充電が始まります。	
3	右図のようなウィンドウが表示される場合があります。 もし、表示された場合は、「フォルダーを開いてファイルを表示」を選択して下さい。そして、[OK] ボタンがある場合は、続けて[OK] ボタンを押して下さい。	

<p>4 Edge は USB メモリーのように振る舞います。 通常、右図のような「Garmin Edge 500」という名前のウィンドウが表示されます。表示されない場合は、コンピューター(またはマイコンピュータ)から開いて下さい。</p>		<p>14 「更新しています」と表示されます。しばらくお待ち下さい。</p>	
<p>5 ① Garmin フォルダを開いて下さい。 ② gmaptz.img を削除して下さい。</p>		<p>「Garmin デバイスのソフトウェアは、バージョン〇〇〇に更新されました。」と表示されます。 [次へ]を押して下さい。</p>	
<p>6 WebUpdater のアイコンをダブルクリックして、WebUpdater を起動して下さい。</p>		<p>15 ① 「利用可能な更新をすべて選択」をチェックし、 ② [次へ]を押して下さい。</p>	
<p>7 「WebUpdater ウィザードへようこそ。」と表示されます。 [次へ]を押して下さい。</p>		<p>16 「ソフトウェア〇/〇を更新中」というポップアップ・ウィンドウが表示されます。消えるまでお待ち下さい。</p>	
<p>8 ① 「デバイス」のところで、Edge 500 を選択し、 ② [次へ]を押して下さい。</p>		<p>17 右図のように[完了]ボタンが表示されましたら、[完了]ボタンを押して下さい。 ※ この段階では、まだ更新は完了していません！ ご注意下さい。</p>	
<p>9 「以下のアップデートが見つかりました」と表示されましたら、お使いの Forerunner の Firmware は最新ではなく、アップデートする必要があります。 「次へ」を押して下さい。</p>		<p>18 もし、Edge のバッテリー容量が十分でないと考えられる場合は、1 時間ほど充電してから、以下の操作をして下さい。 タスクトレイにある右図のようなアイコンをクリックして下さい。</p>	<p>Windows Vista / 7 Windows XP</p> 
<p>「最新バージョンのソフトウェアがインストールされています」と表示されましたら、 ① 「その他のアップデートの確認を続行します」を選択して、 ② [次へ]を押して 15 に進んで下さい。</p>		<p>19 右図のようなポップアップ・ウィンドウが表示されますので、「USB 大容量記憶装置の取り出し」(Windows 7)または「USB 大容量記憶装置 - ドライブ (O:) を安全に取り外します」(Windows XP/Vista)をクリックして下さい。 ※ ドライブレターはお使いの環境により異なります。</p>	
<p>10 「次へ」を押して下さい。</p>		<p>20 右図のように「安全に取り外すことができます」というポップアップ・ウィンドウが表示されるのを待って、Edge を USB ケーブルから取り外して下さい。</p>	
<p>11 「次へ」を押して下さい。</p>		<p>21 Edge の電源が切れますので、POWER ボタンを長押しして、電源を入れて下さい。</p>	
<p>12 ① 「以上の条項に同意します」にチェックして、 ② [次へ]を押して下さい。</p>		<p>22 右図のように「Validating Software Update」と表示され、Firmware のアップデートが始まります。</p>	
<p>13 「ダウンロードしています...」というポップアップ・ウィンドウが表示されます。消えるまでお待ち下さい。</p>			

23	<p>Edge の画面は右の図のように変化していきます。 しばらくそのままお待ち下さい。</p>	
24	<p>GARMIN と表示されましたら、終了です。次の画面に遷移するまでしばらくお待ち下さい。</p>	
25	<p>初期設定の画面が表示されましたら、初期設定からやり直して下さい。</p>	
26	<p>アップデート後の Firmware のバージョンは、以下の手順で確認できます。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>① MENU ボタンを長押しして、メニューモードにして下さい。</li> <li>② Settings→About Edge を順に選択して下さい。</li> <li>③ Software Version の下の数字が、アップデート後の Firmware のバージョンです。</li> </ol>	